

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**GEW**

**TÍPUSÚ**

**ELEKTRONIKUS MÉRLEGHEZ**

Forgalmazó:  
Guttman Mérlegtechnika KFT  
9700 Szombathely, Hámor u. 27  
Tel.: 06 94 324-788  
[www.merleg.net](http://www.merleg.net)

## Kedves Vásárlónk!

Nagy örömmel üdvözljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt GEW típusú elektronikus mérleg automatikus töltő berendezéssel és beépített akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátoros üzemmód hasznos áramkimaradás esetére. A készüléket boltunkban hitelesített állapotban veheti át, a hitelesség két évig érvényes és az EU minden tagállamában egyaránt elfogadott.

### A MÉRLEG ÜZEMBEHELYEZÉSE:

Az első használat előtt az akkumulátort töltsse fel kb. 10 óra folyamatos töltésidejével. Ugyanezt kell tenni, ha a mérleget hosszabb ideig nem használta.

Óvja a készüléket a magas hőmérséklettől, víz befolyástól, erős mágneses térrel, túlterheléstől és ütéstől.

A mérleget minden esetben stabil, vízszintes felületen helyezze el és állítsa a középső körbe a libellát a lábcsavarak segítségével.

A mérleget puha törölruhával semleges hatású mosószert alkalmazva tisztítsa.

Egy teljes lemerítést követően történő feltöltés ideje 8-10 óra. A töltés állapotát a CHARGE LEDszíne jelzi a 2. oldalon a **MEGJELENŐ JELZÉSEK A MÉRLEGEN** szakaszban leírtak szerint.

### TECHNIKAI PARAMÉTEREK:

#### ENERGIA ELLÁTÁS:

AC 230 V 50 Hz  $\pm$  10 %

DC 6 V/25mA Max teljesítmény felvétel= 0,2 W

#### MÉRETEK:

HÁZ: 330 X 300 X 120 mm

TÁNYÉR: 300 X 240 mm

### MEGJELENŐ JELZÉSEK A KIJELEZŐN:

NULLA: amennyiben a mérleg tányérja üres és a mérleg nyugalomban van, a kijelző ablak alján jobb oldalt látható egy kis kör. Ha ez nem látszik, nyomja meg a **NULLA** gombot.

NET: ha a mérlegre mérőedényt helyez fel, annak súlyát a **TÁRA** gombbal rögzítheti, ekkor a kijelző nullára áll és a **NET** felirat jelenik meg. A tárasúly eltávolítása után annak negatív súlyát mutatja a mérleg. A tárasúly törléséhez vegye le az edényt és nyomja meg újra a **TÁRA** gombot.

TÖLTÉS: Ha nem hálózatról használja a mérleget és az akkumulátor kezd lemerülni, azt jelzi a kijelzőn megjelenő kis akkumulátor szimbólum és minden 30 percben csipog. A teljes lemerüléshez közeledve a kijelzőn az OFF felirat jelenik meg és folyamatosan csipog. Ekkor (legkésőbb) ajánlatos az akkumulátort feltölteni, mert huzamosabb túlmerítés az akku élettartamát jelentősen csökkentheti. Az akkumulátor töltésének folyamatában a töltésjelző LED pirosan világít addig, amíg még nem töltődött fel az akkumulátor, és zöld, ha a töltés befejeződött. Ekkor a konnektorról lecsatlakoztathatja a mérleget.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS: A nullázó gomb folyamatos lenyomásával lehet be- illetve kikapcsolni. Addig kell a nullázót nyomvatartani míg egy csippanást nem hallunk.

DARABSZÁMLÁLÁS: A mérleg alkalmas egyszerű darabszámlálásra, ám a pontos számlálás érdekében ügyelni kell arra, hogy a számlálandó termék egyedi súlya lehetőleg ne legyen kisebb a mérleg osztásértékénél (pl.: 1g-os lépésű mérlegnél lehetőleg 1g-os vagy nehezebb számlálandó egység). A számlálás előtt meg kell adni a referenciaértéket az alábbiak alapján: Tegyük a mérőfelületre a számlálandó termékből 10, 20, 50 vagy 100 darabot. Nyomjuk meg a UNIT gombot. A kijelző jobb alsó sarkában megjelenik a pcs felirat és villog. Újból nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a UNIT gombot. A kijelzőn az S=10 felirat jelenik meg. 3 mp. után csipog egyet és már csak 10 látható a kijelzőn, mint darabszám. Mostantól kikapcsolásig megőrzi a mérleg a megadott referenciát. Ha nem tíz darabot adtunk meg referenciának, akkor az S=10 felirat megjelenése után 3 másodpercen belül tudunk választani 10, 20, 50 és 100 közül, majd 3mp. után beáll a választott darabszámra. Tömegméréshez való visszatérés a UNIT gomb megnyomásával történik.