

ÖSSZEADÁS FUNKCIÓ:

Tegyük a mérlegre az első árut és írjuk be az egységárat. A fizetendő ár kijelzése után nyomjuk meg az **M+** gombot. A Tömeg kijelzőn a tételsorszámot, az Egységár ablakban vonalakat látunk. Vegyük le az első terméket és rakjuk fel a következőt. Írjuk be ennek is az egységárát, majd nyomjuk meg az **M+** gombot. Most szintén kiírta a művelet sorszámát. Ezután folytathatjuk további termékekkel az előbb leírt módon. Darabáras termék árát is hozzá tudjuk adni a tételekhez. Beírjuk a darabáras termék árát és megnyomjuk a **+** gombot. A termék ára új sorszámmal hozzáadódik a többi tételhez. Darabáras hozzáadásnál nem szükséges leüríteni a teherfelvevőt, mivel másik gombbal tároljuk a darabáras tételleket, ezért nem fog árszorozást végezni a mérleg.

Az összes tétel összeadása után az **MR** gombot nyomogatva a tételek visszaellenőrizhetők és a teljes fizetendő lehívható. Az **MR** gombot nyomogatva sorban megjelennek a Tömeg ablakban a tételsorszámok, az egységár ablakban a hozzájuk tartozó egységárak, a Fizetendő ár ablakban a hozzájuk tartozó fizetendő árak. Az utolsó tétel után még egyszer megnyomva az **MR** gombot az Egységár ablakban vonalak, a Fizetendő ár ablakban a teljes fizetendő összeg látszik. Ha végeztünk az összeadással az **MC** gombbal a memóriát ki kell törölni, ellenkező esetben a következő vásárló tételeit folyamatosan hozzáadja a mérleg az előző ki nem töröltékhez!

SZORZOTT TÉTELEK ÖSSZEADÁSA:

A beszorzott tétel árát szintén összeadhatjuk egyéb mért, illetve darabáras tétélekkel. A szorzás elvégzése után nyomjuk meg a **+** gombot és a szorzott tétel hozzáadódik a többi tételhez. A tételek előhívása és a totál fizetendő lehívása az előzőekben leírtak alapján történik.

VISSZAJÁRÓ KISZÁMÍTÁSA:

Beárazás (vagy akár tételek összeadása után kapott összeg) után nyomjuk meg a **CH** gombot és írjuk be a vevőtől kapott összeget. A Fizetendő ár ablakban látjuk a fizetendőt, a Tömeg ablakban a beírt kapott összeget, az Egységár ablakban megjelenik a visszajáró összege. Ennek feltétele, hogy a beírt kapott összeg nagyobb legyen, mint a fizetendő.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS KAPCSOLÁSA:

Ha megnyomjuk és 2 másodpercig nyomva tartjuk a **0** gombot, akkor a három csippanó hang után a háttérvilágítás automatikusra állítódik.

Amikor automatikus háttérvilágítást kapcsolunk, akkor világít a háttérfény, ha tömeget helyezünk a mérlegre, vagy megnyomunk egy gombot. Ha a mérlegen nincs terhelés, a háttérvilágítás 5 másodperc múlva kialszik.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SB-710

TÍPUSÚ

ÁRSZORZÓS RAKTÁRI MÉRLEGHEZ

Forgalmazó:

Guttman Mérlegtechnika KFT

9700 Szombathely, Hámor u. 27

Tel.: 06 94 324-788

www.merleg.net

Kedves Vásárlónk!

Nagy örömmel üdvözljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt SB-710 típusú elektronikus árszorzos mérleg egyaránt alkalmas bolti és piaci vevő kiszolgálásra. Hosszú időtartamú, automatikus töltő berendezéssel ellátott akkumulátoros tápellátása számos védelmet biztosít áramkimaradás esetére.

Figyelem: A készüléket boltunkban hitelesített állapotban veszi át, a hitelesség két évig érvényes. A mérleg közösségi hitelesítési eljáráson esett át a magyar OMH által, mely által EU megfeleléségi bizonyítványt kapott. Ez formátumban más mint a nemzeti hitelesítési bizonyítvány, de érvényét tekintve ugyan az! Két év múlva már a szokásos nemzeti hitelesítésen fog átesni a mérleg!

Kérjük a mérleg későbbi hitelesítését a vásárlási helyen kezdeményezze, vagy az **MSZ Méreştechnikai Kft**-nél!

A KÉSZÜLÉK FONTOSABB JELLEMZŐI:

- Háttérvilágításos LCD kijelző
- A kijelzőt és a billentyűzetet védő fóliaburkolat
- Rozsdamentes teherfelvevő
- Alacsony feszültség jelzés és automatikus kikapcsolás
- Akkumulátoros és hálózati táplálás közti automatikus átváltás, akkumulátor automatikus töltése

TÁPFESZÜLTSG ELLÁTÁS:

DC 6V beépített akkumulátor
AC 230 V hálózati csatlakozó kábel
Biztosíték: DC 40 mA

JÓTANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ:

- A mérleg legyen védve közvetlen nedvesség hatásától
- A mérleget óvjuk erős rázkódástól, ütődéstől és a túlterheléstől
- Ne tegye ki a mérleget erős hőhatásnak
- Amikor a kijelzőn megjelenik az akkumulátor szimbólum, töltse újra az akkumulátort

Figyelem:

Ha a mérleget huzamos ideig nem használja, a beépített akkumulátort 3 havonta töltse újra a mérleg hálózatra csatlakoztatásával.

ÜZEMBE HELYEZÉS:

1. Helyezze a mérleget stabil felületre
2. A libella buborékját állítsa középre a lábcsavarok segítségével
3. Kapcsolja be a mérleget
4. Ha a mérleg minden kijelzőjén O-t lát, akkor használhatja a mérleget.
5. Írja be az egységárat, majd helyezze fel a terméket a mérlegre
6. A mérleg fizetendő ár ablakában megjelenik a kiszámított ár

A SZIMBÓLUMOK A KIJELZŐKNÉL:

Z: A mérleg terheletlen nyugalmi helyzetben van.

T: Tárázás után a nettó érték megjelenítése.



Akkumulátor feszültség alacsony

BILLENTYŰZET:



Numerikus billentyűk



Két nulla beírása egyetlen gombnyomással



Az egységár törlése

M+

Tételek összeadásakor használjuk.

+

Darabaras tétel hozzáadásához, illetve szorzott tétel hozzáadásához használjuk.

MC

A memóriatartalmat törli.

QTY

Tételek összeadásához használjuk.



Nullázó gomb (méréshatár 2%-áig)



Tárázó gomb. Nyomjuk meg egyszer a táraedény tömegének kinullázásához, ekkor a kijelzőn megjelenik a ◀ szimbólum a tömeg ablakban a T mellett. Amikor levesszük a táraedényt, a kijelzőn a táraérték negatívja jelenik meg. Nyomjuk meg ismét a tára gombot, ezzel töröltük az értéket és eltűnik a ◀ szimbólum.

CH

A visszajárót lehet vele kiszámolni

SZORZÁS:

Ha azonos tömegű egységek (egalizát áru) árát akarjuk összeadni, akkor elegendő egyet felhelyezni a mérőfelületre, adjuk meg az egységárat, majd nyomjuk meg a **QTY** gombot és adjuk meg az egységek darabszámát. A Tömeg kijelzőn látjuk az általunk megadott darabszámot, a Fizetendő ár ablakban pedig a szorzott végösszeget.