

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BA

TÍPUSÚ

KÉZI RAKLAPEMELŐ

MÉRLEGHEZ

Guttmann Mérlegtechnika KFT
9700 Szombathely, Hámor u. 27
Tel.: 06 94 324-788
www.merleg.net

Kedves Vásárlónk!

Nagy örömmel üdvözöljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt BA típusú elektronikus kézi raklapemelő mérleg bármilyen célra alkalmas, ahol raklapos áru mérésre van szükség.

A KÉSZÜLÉK FONTOSABB JELLEMZŐI

- 20 mm-es LCD kijelző, háttérvilágítással
- Alacsony feszültség jelzés
- 30 perc inaktív perc utáni kikapcsolás
- Távirányító

TÁPFESZÜLTSG ELLÁTÁS

DC 6V beépített akkumulátor
12 V adapter

JÓTANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ

- A mérleg legyen védve közvetlen nedvesség hatásától
- A mérleget óvjuk erős rázkódástól, ütődéstől és a túlterheléstől
- Ne tegye ki a mérleget erős hőhatásnak
- Amikor a kijelzőn megjelenik az akkumulátor szimbólumnál a nyíl, akkor töltsse újra az akkumulátort

Figyelem

- Ha a mérleget huzamos ideig nem használja, a beépített akkumulátort 3 havonta töltsse újra a mérleg hálózatra csatlakoztatásával.

1. Nyomógombok

- O-** A mérleg nullázása. Háttérvilágítás ki-be kapcsolása.
- M+** Memória tárolás, visszanezés.
- OFF** Készenléti állapotba lépés. Bármely gombbal visszalép.

2. Normál működtetés

A mérleget a bal oldali mechanikus, piros kapcsolóval tudja bekapcsolni. Tesztelés után a mérleg készen áll a mérésre. A mérleget nullázni, tárazni a -O- gombbal tudja. Kikapcsolni szintén a piros gombbal lehetséges.

3. Memória

Mérje meg az árut a mérleggel. Nyomja meg a **M+** gombot. A kijelzőn az **M+** felirat felett megjelent egy nyíl. Mérje le a következő terméket. Ismét nyomja meg az **M+** gombot. Az összsúlyt terheletlen állapotban az **M+** gomb megnyomásával lehet visszanezni.

4. Menü

A menübe az alábbi módon lehet belépni. Bekapcsolás után, tesztelés közben meg kell nyomni az **M+** gombot. A kijelzőn a **BEE 0** felirat jelenik meg.

Csipogás beállítása.

OFF gombbal lehet változtatni az értéket.

0 nincs, **1** van csipogás.

Elfogadtatni és tovább lépni **-0-** gombbal lehet.

Mértékegység beállítása

OFF gombbal lehet változtatni az értéket.

0 kg, **1** lb.

Elfogadtatni és tovább lépni **-0-** gombbal lehet.

Háttérvilágítás beállítása

OFF gombbal lehet változtatni az értéket.

0 manuális működtetés, **1** automatikus működtetés.

Elfogadtatni és kilépni **-0-** gombbal lehet.